

**acv**  
IDEAS OF  
THE FUTURE

# BTR-35A

Bluetooth приёмник

ИНСТРУКЦИЯ  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Характеристики:

**Интерфейс подключения:** USB 2.0

**Версия Bluetooth:** V5.1, A2DP, AVRCP

**Чипсет:** Bluetooth 5325U

**Аудио выход 3,5мм** для подключения ресивера к активной акустической системе

**Встроенный микрофон** для функции громкой связи Bluetooth

**Радиус действия Bluetooth:** до 10 м

**Светодиодная индикация:** есть

**Частотный диапазон:** 20 Гц - 15 кГц

**Частота Bluetooth:** 2,4 ГГц

**Выход:** Mini Jack 3.5 мм

**Источник питания:** USB 5V DC / 500 mA

**Вес:** 10г

**Габаритные размеры:** 32\*17\*8.5 мм

**Цвет:** чёрный

## Введение

Благодарим Вас за покупку продукта ACV BTR-35A! Предлагаем внимательно ознакомиться с руководством пользователя до его использования, чтобы избежать появления возможных неполадок и своевременного их устранения. Надеемся, что данный продукт порадует Вас и Ваших близких! Этот продукт представляет собой аудиоприемник/ресивер Bluetooth. Данный адаптер может потребоваться, если Ваша активная акустическая система не обладает функцией подключения к смартфону или планшету по Bluetooth. Устройство позволяет прослушивать музыку беспроводным способом со смартфона/планшета через автомагнитолу или любое другое звукопроизводящее устройство, которые имеют AUX-вход. Для питания устройства его необходимо подключить к USB-порту с параметрами 5В / 500мА. Встроенный микрофон позволяет использовать функцию громкой связи «handsfree». Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием продукта. Рекомендуется хранить это руководство в надежном месте для дальнейшего использования.



## Меры предосторожности

1. Bluetooth приёмник нельзя подвергать воздействию влаги, так как устройство не является водонепроницаемым.
  2. Не используйте абразивные чистящие средства для чистки устройства, в противном случае поверхность изделия будет повреждена.
  3. Не устанавливайте и не используйте изделие при чрезмерно высокой/низкой температуре окружающей среды.
  4. Не подвергайте Bluetooth приёмник воздействию огня, поскольку это может привести к повреждению устройства и пожару.
  5. Не позволяйте устройству контактировать с острыми объектами, так как оно может быть поцарапано, или повреждено.
  6. Любые изменения или модернизация оборудования могут привести к поломке.
  7. Если устройство не используется в течение продолжительного периода времени, пожалуйста, убедитесь, что оно хранится в сухом месте, защищённом от влажности, высокой/низкой температуры и пыли.
  8. Не допускайте попадания в разъем USB/AUX посторонних предметов, а также жидкости и пыли. В противном случае это может привести как к повреждению разъёма, так и устройства в целом.
  9. Храните устройство и его компоненты в недоступном для детей месте. Проглатывание мелких деталей может привести к серьёзной травме или привести к угрозе жизни.
- 10. В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВАМИ.**
- 11. УСТАНАВЛИВАЙТЕ ТАКОЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ, ПРИ КОТОРОМ ВЫ СМОЖЕТЕ УСЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ШУМЫ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.**

## Примечание

Производитель не несёт ответственности за возможный вред, прямо или косвенно связанный с использованием продукции ACV, нанесённый людям, домашним животным, имуществу, в случае, если это произошло в результате несоблюдения мер предосторожности, правил и условий эксплуатации, хранения и транспортировки устройства, умышленных или неосторожных действий (бездействия) потребителя или третьих лиц; обстоятельств непреодолимой силы.

## Источник питания

Рекомендуемые параметры источника питания устройства: USB-порт 5В пост. ток / 500мА.

## Сопряжение Bluetooth приёмника с телефоном или планшетом

1. Вставьте BTR-35A в USB-порт автомагнитолы или USB-порт с параметрами питания 5В пост. ток / 500мА. Bluetooth приёмник перейдёт в режим сопряжения, на устройстве начнёт мигать синий светодиод. Включите Bluetooth на смартфоне, найдите имя устройства "BTR-35A" в списке доступных устройств и подключите его.
2. Если при попытке сопряжения с устройством появится запрос на ввод пароля для сопряжения, пожалуйста, введите "0000" и нажмите подключить.
3. После подключения светодиод устройства перестанет мигать.
4. Если сопряжение не удалось выполнить, пожалуйста, попробуйте перезагрузить телефон, подключить BTR-35A повторно и повторить попытку сопряжения.

## Воспроизведение музыки по Bluetooth

1. Подключите ресивер BTR-35A к USB-порту автомагнитолы или домашней акустической системы.
2. Второй шаг можно пропустить, если автомагнитола поддерживает работу с программной эмуляцией USB-накопителя. После сопряжения с телефоном / планшетом вставьте комплектный аудио кабель в разъём 3,5мм Bluetooth ресивера. Подключите кабель от ресивера к AUX-входу автомагнитолы/домашней акустической системы, переключите акустическую систему в режим AUX, если это не произошло автоматически. Включите музыку на смартфоне/планшете, и она будет воспроизведена через акустическую систему, к которой подключен ресивер.
3. Переключите акустическую систему или автомагнитола в режим AUX или USB. Начните воспроизведение аудио контента. Управление аудио контентом возможно с Bluetooth устройства, с которым сопряжён ресивер BTR-35A. Также некоторые автомагнитолы поддерживают функцию переключения треков при помощи кнопок на лицевой панели.

## Примечание

Если вы не слышите музыку при попытке начать её воспроизведение:

- A: Пожалуйста убедитесь, что BTR-35A подключен к аудиосистеме, а также проверьте, чтобы ресивер был сопряжен с мобильным телефоном / планшетом.
- B: Проверьте уровень громкости на всех подключенных и сопряжённых устройствах. Если уровень громкости установлен на минимум, то попробуйте его увеличить до приемлемого уровня.
- C: Проверьте, чтобы штекер был надёжно подключен к разъёму 3,5мм автомагнитолы или акустической системы.
- D. В исключительных случаях из-за технологических особенностей USB интерфейсов некоторые устройства могут не поддерживать устройство ACV BTR-35A.
- E. Возможно на работу устройств оказывают влияние радио помехи внешних устройств, которые находятся рядом. Попробуйте поменять своё местоположение, чтобы свести к минимуму влияние радио помехи от внешних устройств.

## Функция Громкой связи «Handsfree»

1. После сопряжения с телефоном вы сможете отвечать на телефонные звонки благодаря функции «Handsfree» и встроенному микрофону. Расстояние говорящего от ACV BTR-35A во время разговора не должно быть более 50см.  
**ВНИМАНИЕ: В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НЕ ОТВЛЕКАЙТЕ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛОЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВАМИ.**
2. При входящем звонке нажмите принять вызов на телефоне. При завершении звонка нажмите кнопку завершения вызова на телефоне.
3. Для отмены вызова нажмите отменить вызов на телефоне.
4. Если слышимость во время разговора недостаточная попробуйте отрегулировать громкость на телефоне и аудио системе к которой подключен BTR-35A.

## Комплектация

\* Аудио кабель 3,5мм – 3,5мм × 1

\* Ресивер Bluetooth (ACV BTR-35A) × 1

\* Руководство пользователя × 1

\* Гарантийный талон × 1